



La **serie Ottima** de PHASAK ofrece una solución sencilla, de fácil instalación y asequible para pequeñas oficinas o entornos domésticos. Equipado con tecnología interactiva y 2 entradas schuko, la serie Ottima ofrece protección frente a sobre-tensiones, back-up ante fallos del suministro eléctrico y autonomía a los equipos conectados.

Ficha Técnica

Referencia	PH 7266	PH 7288	PH 7210
Potencia	660 VA / 360 W	860 VA / 480 W	1060 VA / 600 W
Entrada			
Voltaje Nominal	220 / 230 / 240 Vac		
Rango de Voltaje	162 - 290 Vac		
Frecuencia	50 Hz / 60 Hz (Detección automática)		
Salida			
Voltaje Nominal (Bat.)	±10%		
Frecuencia (Bat.)	50 Hz / 60 Hz ± 1%		
Forma de onda (Bat.)	Sinosoidal simulada		
Tiempo de transferencia	2 - 6 ms		
Protección de sobrecarga	Disyuntor o protección interna fusible		
Batería			
Cantidad / Tipo / N°	1x 12V/ 7 Ah	1x 12V / 9 Ah	1x 12V / 9 Ah
Tiempo de carga (90%)	8 h	8 h	8 h
Indicadores			
Led	Power On / Utilización de batería		
Alarmas	Batería encendida / Batería baja/ Sobrecarga / Fallo		
Características			
Dimensiones (WxHxD)	96 x 138 x 286	96 x 138 x 286	96 x 138 x 286
Peso (Kg)	-	-	-
Humedad de funcionamiento	0 - 90 % sin condensación		
Temperatura de funcionamiento	0 - 40°C		
<i>Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. PHASAK® derechos registrados.</i>			