



A **série Ottima** da PHASAK oferece uma solução simples, fácil de instalar e acessível para pequenos escritórios ou ambientes domésticos. Equipada com tecnologia interativa e 2 entradas Schuko, a série Ottima oferece proteção contra surtos, backup em caso de falta de energia e autonomia para os equipamentos conectados.

## Ficha Técnica

Referência	PH 7266	PH 7288	PH 7210
Potência	660 VA / 380 W	860 VA / 480 W	1060 VA / 600 W
<b>Entrada</b>			
Voltagem nominal	220 / 230 / 240 Vac		
Gama de tensão	162 - 290 Vac		
Frequência	50 Hz / 60 Hz (Detecção automática)		
<b>Saída</b>			
Regulação de tensão (Bat.)	±10%		
Frequência (Bat.)	50 Hz / 60 Hz ± 1%		
Forma de onda (Bat.)	Senoidal simulada		
Tempo de transferência	2 - 6 ms		
Proteção de sobrecarga	Disjuntor ou fusível de proteção interna		
<b>Bateria</b>			
Quantidade / Tipo / n°	1x 12V/ 7 Ah	1x 12V / 9 Ah	1x 12V / 9 Ah
Tempo de carregamento (90%)	8 h	8 h	8 h
<b>Indicadores</b>			
Led	Power On / Uso da bateria		
Alarmas	Bateria Ligada / Bateria Fraca / Sobrecarga / Falha		
<b>Características</b>			
Dimensões (WxHxD)	96 x 138 x 286	96 x 138 x 286	96 x 138 x 286
Peso (Kg)	4.26	4.26	5.08
Humidade operacional	0 – 90 % sem condensação		
Temperatura de operação	0 - 40°C		
<i>Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio. Direitos autorais PHASAK®</i>			